

Opis profili – rejestrowane kody OBIS

Tabela 1. Profil rozliczeniowy

Profil rozliczeniowy	(0.0.98.1.0.255)
Aktualny czas (data i godzina)	{8, {0, 0, 1, 0, 0, 255}, 2, 0}
Całkowita energia czynna pobrana(+A)	{3, {1, 0, 1, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia czynna pobrana(+A) taryfa 1	{3, {1, 0, 1, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia czynna pobrana(+A) taryfa 2	{3, {1, 0, 1, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia czynna pobrana(+A) taryfa 3	{3, {1, 0, 1, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia czynna pobrana(+A) taryfa 4	{3, {1, 0, 1, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia czynna oddana(-A)	{3, {1, 0, 2, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia czynna oddana(-A) taryfa 1	{3, {1, 0, 2, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia czynna oddana(-A) taryfa 2	{3, {1, 0, 2, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia czynna oddana(-A) taryfa 3	{3, {1, 0, 2, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia czynna oddana(-A) taryfa 4	{3, {1, 0, 2, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia bierna (+R)	{3, {1, 0, 3, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia bierna (+R) taryfa 1	{3, {1, 0, 3, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia bierna (+R) taryfa 2	{3, {1, 0, 3, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia bierna (+R) taryfa 3	{3, {1, 0, 3, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia bierna (+R) taryfa 4	{3, {1, 0, 3, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia bierna (-R)	{3, {1, 0, 4, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia bierna (-R) taryfa 1	{3, {1, 0, 4, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia bierna (-R) taryfa 2	{3, {1, 0, 4, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia bierna (-R) taryfa 3	{3, {1, 0, 4, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia bierna (-R) taryfa 4	{3, {1, 0, 4, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia bierna QI (+Ri)	{3, {1, 0, 5, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia bierna QI (+Ri) taryfa 1	{3, {1, 0, 5, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia bierna QI (+Ri) taryfa 2	{3, {1, 0, 5, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia bierna QI (+Ri) taryfa 3	{3, {1, 0, 5, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia bierna QI (+Ri) taryfa 4	{3, {1, 0, 5, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia bierna QII (+Rc)	{3, {1, 0, 6, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia bierna QII (+Rc) taryfa 1	{3, {1, 0, 6, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia bierna QII (+Rc) taryfa 2	{3, {1, 0, 6, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia bierna QII (+Rc) taryfa 3	{3, {1, 0, 6, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia bierna QII (+Rc) taryfa 4	{3, {1, 0, 6, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia bierna QIII (-Ri)	{3, {1, 0, 7, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIII (-Ri) taryfa 1	{3, {1, 0, 7, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIII (-Ri) taryfa 2	{3, {1, 0, 7, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIII (-Ri) taryfa 3	{3, {1, 0, 7, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIII (-Ri) taryfa 4	{3, {1, 0, 7, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia bierna QIV (-Rc)	{3, {1, 0, 8, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIV (-Rc) taryfa 1	{3, {1, 0, 8, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIV (-Rc) taryfa 2	{3, {1, 0, 8, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIV (-Rc) taryfa 3	{3, {1, 0, 8, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIV (-Rc) taryfa 4	{3, {1, 0, 8, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia pozorna(+E)	{3, {1, 0, 9, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia pozorna(+E) taryfa 1	{3, {1, 0, 9, 8, 1, 255}, 2, 0}

Profil rozliczeniowy	(0.0.98.1.0.255)
Energia pozorna(+E) taryfa 2	{3, {1, 0, 9, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia pozorna(+E) taryfa 3	{3, {1, 0, 9, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia pozorna(+E) taryfa 4	{3, {1, 0, 9, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia pozorna(-E)	{3, {1, 0, 10, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia pozorna(-E) taryfa 1	{3, {1, 0, 10, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia pozorna(-E) taryfa 2	{3, {1, 0, 10, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia pozorna(-E) taryfa 3	{3, {1, 0, 10, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia pozorna(-E) taryfa 4	{3, {1, 0, 10, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia sumaryczna A	{3, {1, 0, 15, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia sumaryczna A taryfa 1	{3, {1, 0, 15, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia sumaryczna A taryfa 2	{3, {1, 0, 15, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia sumaryczna A taryfa 3	{3, {1, 0, 15, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia sumaryczna A taryfa 4	{3, {1, 0, 15, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita moc maksymalna(+Pmax) (wartość)	{4, {1, 0, 1, 6, 0, 255}, 2, 0}
Całkowita moc maksymalna(+Pmax) (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 1, 6, 0, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(+Pmax) taryfa 1 (wartość)	{4, {1, 0, 1, 6, 1, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(+Pmax) taryfa 1 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 1, 6, 1, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(+Pmax) taryfa 2 (wartość)	{4, {1, 0, 1, 6, 2, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(+Pmax) taryfa 2 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 1, 6, 2, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(+Pmax) taryfa 3 (wartość)	{4, {1, 0, 1, 6, 3, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(+Pmax) taryfa 3 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 1, 6, 3, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(+Pmax) taryfa 4 (wartość)	{4, {1, 0, 1, 6, 4, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(+Pmax) taryfa 4 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 1, 6, 4, 255}, 5, 0}
Całkowita moc maksymalna(-Pmax) (wartość)	{4, {1, 0, 2, 6, 0, 255}, 2, 0}
Całkowita moc maksymalna(-Pmax) (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 2, 6, 0, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(-Pmax) taryfa 1 (wartość)	{4, {1, 0, 2, 6, 1, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(-Pmax) taryfa 1 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 2, 6, 1, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(-Pmax) taryfa 2 (wartość)	{4, {1, 0, 2, 6, 2, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(-Pmax) taryfa 2 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 2, 6, 2, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(-Pmax) taryfa 3 (wartość)	{4, {1, 0, 2, 6, 3, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(-Pmax) taryfa 3 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 2, 6, 3, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(-Pmax) taryfa 4 (wartość)	{4, {1, 0, 2, 6, 4, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(-Pmax) w taryfie 4 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 2, 6, 4, 255}, 5, 0}
Całkowita moc maksymalna(+Q) (wartość)	{4, {1, 0, 3, 6, 0, 255}, 2, 0}
Całkowita moc maksymalna(+Q) (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 3, 6, 0, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(+Q) taryfa 1 (wartość)	{4, {1, 0, 3, 6, 1, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(+Q) taryfa 1 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 3, 6, 1, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(+Q) taryfa 2 (wartość)	{4, {1, 0, 3, 6, 2, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(+Q) taryfa 2 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 3, 6, 2, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(+Q) taryfa 3 (wartość)	{4, {1, 0, 3, 6, 3, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(+Q) taryfa 3 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 3, 6, 3, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(+Q) taryfa 4 (wartość)	{4, {1, 0, 3, 6, 4, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(+Q) taryfa 4 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 3, 6, 4, 255}, 5, 0}
Całkowita moc maksymalna(-Q) (wartość)	{4, {1, 0, 4, 6, 0, 255}, 2, 0}

Profil rozliczeniowy	(0.0.98.1.0.255)
Całkowita moc maksymalna(-Q) (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 4, 6, 0, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(-Q) taryfa 1 (wartość)	{4, {1, 0, 4, 6, 1, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(-Q) taryfa 1 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 4, 6, 1, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(-Q) taryfa 2 (wartość)	{4, {1, 0, 4, 6, 2, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(-Q) taryfa 2 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 4, 6, 2, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(-Q) taryfa 3 (wartość)	{4, {1, 0, 4, 6, 3, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(-Q) taryfa 3 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 4, 6, 3, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(-Q) taryfa 4 (wartość)	{4, {1, 0, 4, 6, 4, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(-Q) taryfa 4 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 4, 6, 4, 255}, 5, 0}
Całkowita moc maksymalna P (wartość)	{4, {1, 0, 15, 6, 0, 255}, 2, 0}
Całkowita moc maksymalna P (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 15, 6, 0, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna P taryfa 1 (wartość)	{4, {1, 0, 15, 6, 1, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna P taryfa 1 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 15, 6, 1, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna P taryfa 2 (wartość)	{4, {1, 0, 15, 6, 2, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna P taryfa 2 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 15, 6, 2, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna P taryfa 3 (wartość)	{4, {1, 0, 15, 6, 3, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna P taryfa 3 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 15, 6, 3, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna P taryfa 4 (wartość)	{4, {1, 0, 15, 6, 4, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna P taryfa 4 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 15, 6, 4, 255}, 5, 0}

Tabela 2. Profil dobowy

Profil dobowy	(1.0.99.2.0.255)
Aktualny czas (data i godzina)	{8, {0, 0, 1, 0, 0, 255}, 2, 0}
Stan profilu 2	{1, {0, 0, 96, 10, 2, 255}, 2, 0}
Całkowita energia czynna pobrana(+A)	{3, {1, 0, 1, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia czynna pobrana(+A) taryfa 1	{3, {1, 0, 1, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia czynna pobrana(+A) taryfa 2	{3, {1, 0, 1, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia czynna pobrana(+A) taryfa 3	{3, {1, 0, 1, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia czynna pobrana(+A) taryfa 4	{3, {1, 0, 1, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia czynna oddana(-A)	{3, {1, 0, 2, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia czynna oddana(-A) taryfa 1	{3, {1, 0, 2, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia czynna oddana(-A) taryfa 2	{3, {1, 0, 2, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia czynna oddana(-A) taryfa 3	{3, {1, 0, 2, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia czynna oddana(-A) taryfa 4	{3, {1, 0, 2, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia bierna (+R)	{3, {1, 0, 3, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia bierna (+R) taryfa 1	{3, {1, 0, 3, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia bierna (+R) taryfa 2	{3, {1, 0, 3, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia bierna (+R) taryfa 3	{3, {1, 0, 3, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia bierna (+R) taryfa 4	{3, {1, 0, 3, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia bierna (-R)	{3, {1, 0, 4, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia bierna (-R) taryfa 1	{3, {1, 0, 4, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia bierna (-R) taryfa 2	{3, {1, 0, 4, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia bierna (-R) taryfa 3	{3, {1, 0, 4, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia bierna (-R) taryfa 4	{3, {1, 0, 4, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia bierna QI (+Ri)	{3, {1, 0, 5, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia bierna QI (+Ri) taryfa 1	{3, {1, 0, 5, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia bierna QI (+Ri) taryfa 2	{3, {1, 0, 5, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia bierna QI (+Ri) taryfa 3	{3, {1, 0, 5, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia bierna QI (+Ri) taryfa 4	{3, {1, 0, 5, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia bierna QII (+Rc)	{3, {1, 0, 6, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia bierna QII (+Rc) taryfa 1	{3, {1, 0, 6, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia bierna QII (+Rc) taryfa 2	{3, {1, 0, 6, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia bierna QII (+Rc) taryfa 3	{3, {1, 0, 6, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia bierna QII (+Rc) taryfa 4	{3, {1, 0, 6, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia bierna QIII (-Ri)	{3, {1, 0, 7, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIII (-Ri) taryfa 1	{3, {1, 0, 7, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIII (-Ri) taryfa 2	{3, {1, 0, 7, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIII (-Ri) taryfa 3	{3, {1, 0, 7, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIII (-Ri) taryfa 4	{3, {1, 0, 7, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia bierna QIV (-Rc)	{3, {1, 0, 8, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIV (-Rc) taryfa 1	{3, {1, 0, 8, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIV (-Rc) taryfa 2	{3, {1, 0, 8, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIV (-Rc) taryfa 3	{3, {1, 0, 8, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIV (-Rc) taryfa 4	{3, {1, 0, 8, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia pozorna(+E)	{3, {1, 0, 9, 8, 0, 255}, 2, 0}

Profil dobowy	(1.0.99.2.0.255)
Energia pozorna(+E) taryfa 1	{3, {1, 0, 9, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia pozorna(+E) taryfa 2	{3, {1, 0, 9, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia pozorna(+E) taryfa 3	{3, {1, 0, 9, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia pozorna(+E) taryfa 4	{3, {1, 0, 9, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia pozorna(-E)	{3, {1, 0, 10, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia pozorna(-E) taryfa 1	{3, {1, 0, 10, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia pozorna(-E) taryfa 2	{3, {1, 0, 10, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia pozorna(-E) taryfa 3	{3, {1, 0, 10, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia pozorna(-E) taryfa 4	{3, {1, 0, 10, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia sumaryczna A	{3, {1, 0, 15, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia sumaryczna A taryfa 1	{3, {1, 0, 15, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia sumaryczna A taryfa 2	{3, {1, 0, 15, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia sumaryczna A taryfa 3	{3, {1, 0, 15, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia sumaryczna A taryfa 4	{3, {1, 0, 15, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita moc maksymalna(+Pmax) (wartość)	{4, {1, 0, 1, 6, 0, 255}, 2, 0}
Całkowita moc maksymalna(+Pmax) (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 1, 6, 0, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(+Pmax) taryfa 1 (wartość)	{4, {1, 0, 1, 6, 1, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(+Pmax) taryfa 1 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 1, 6, 1, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(+Pmax) taryfa 2 (wartość)	{4, {1, 0, 1, 6, 2, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(+Pmax) taryfa 2 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 1, 6, 2, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(+Pmax) taryfa 3 (wartość)	{4, {1, 0, 1, 6, 3, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(+Pmax) taryfa 3 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 1, 6, 3, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(+Pmax) taryfa 4 (wartość)	{4, {1, 0, 1, 6, 4, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(+Pmax) taryfa 4 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 1, 6, 4, 255}, 5, 0}
Całkowita moc maksymalna(-Pmax) (wartość)	{4, {1, 0, 2, 6, 0, 255}, 2, 0}
Całkowita moc maksymalna(-Pmax) (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 2, 6, 0, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(-Pmax) taryfa 1 (wartość)	{4, {1, 0, 2, 6, 1, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(-Pmax) taryfa 1 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 2, 6, 1, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(-Pmax) taryfa 2 (wartość)	{4, {1, 0, 2, 6, 2, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(-Pmax) taryfa 2 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 2, 6, 2, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(-Pmax) taryfa 3 (wartość)	{4, {1, 0, 2, 6, 3, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(-Pmax) taryfa 3 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 2, 6, 3, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(-Pmax) taryfa 4 (wartość)	{4, {1, 0, 2, 6, 4, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(-Pmax) w taryfie 4 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 2, 6, 4, 255}, 5, 0}
Całkowita moc maksymalna(+Q) (wartość)	{4, {1, 0, 3, 6, 0, 255}, 2, 0}
Całkowita moc maksymalna(+Q) (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 3, 6, 0, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(+Q) taryfa 1 (wartość)	{4, {1, 0, 3, 6, 1, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(+Q) taryfa 1 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 3, 6, 1, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(+Q) taryfa 2 (wartość)	{4, {1, 0, 3, 6, 2, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(+Q) taryfa 2 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 3, 6, 2, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(+Q) taryfa 3 (wartość)	{4, {1, 0, 3, 6, 3, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(+Q) taryfa 3 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 3, 6, 3, 255}, 5, 0}
Moc maksymalna(+Q) taryfa 4 (wartość)	{4, {1, 0, 3, 6, 4, 255}, 2, 0}
Moc maksymalna(+Q) taryfa 4 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 3, 6, 4, 255}, 5, 0}
Całkowita moc maksymalna(-Q) (wartość)	{4, {1, 0, 4, 6, 0, 255}, 2, 0}
Całkowita moc maksymalna(-Q) (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 4, 6, 0, 255}, 5, 0}

Profil dobowy	(1.0.99.2.0.255)	
Moc maksymalna(-Q) taryfa 1 (wartość)	{4, {1, 0, 4, 6, 1, 255}, 2, 0}	
Moc maksymalna(-Q) taryfa 1 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 4, 6, 1, 255}, 5, 0}	
Moc maksymalna(-Q) taryfa 2 (wartość)	{4, {1, 0, 4, 6, 2, 255}, 2, 0}	
Moc maksymalna(-Q) taryfa 2 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 4, 6, 2, 255}, 5, 0}	
Moc maksymalna(-Q) taryfa 3 (wartość)	{4, {1, 0, 4, 6, 3, 255}, 2, 0}	
Moc maksymalna(-Q) taryfa 3 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 4, 6, 3, 255}, 5, 0}	
Moc maksymalna(-Q) taryfa 4 (wartość)	{4, {1, 0, 4, 6, 4, 255}, 2, 0}	
Moc maksymalna(-Q) taryfa 4 (czas zarejestrowania)	{4, {1, 0, 4, 6, 4, 255}, 5, 0}	
Starty jałowe	{3, {1, 0, 83, 8, 6, 255}, 2, 0}	tylko CT
Starty obciążenia	{3, {1, 0, 83, 8, 3, 255}, 2, 0}	tylko CT

Tabela 3. Profil obciążenia

Profil obciążenia	(1.0.99.1.0.255)
Aktualny czas (data i godzina)	{8, {0, 0, 1, 0, 0, 255}, 2, 0}
Stan profilu 1	{1, {0, 0, 96, 10, 1, 255}, 2, 0}
Całkowita energia czynna pobrana(+A)	{3, {1, 0, 1, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia czynna pobrana(+A) taryfa 1	{3, {1, 0, 1, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia czynna pobrana(+A) taryfa 2	{3, {1, 0, 1, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia czynna pobrana(+A) taryfa 3	{3, {1, 0, 1, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia czynna pobrana(+A) taryfa 4	{3, {1, 0, 1, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia czynna oddana(-A)	{3, {1, 0, 2, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia czynna oddana(-A) taryfa 1	{3, {1, 0, 2, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia czynna oddana(-A) taryfa 2	{3, {1, 0, 2, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia czynna oddana(-A) taryfa 3	{3, {1, 0, 2, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia czynna oddana(-A) taryfa 4	{3, {1, 0, 2, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia bierna (+R)	{3, {1, 0, 3, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia bierna (+R) taryfa 1	{3, {1, 0, 3, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia bierna (+R) taryfa 2	{3, {1, 0, 3, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia bierna (+R) taryfa 3	{3, {1, 0, 3, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia bierna (+R) taryfa 4	{3, {1, 0, 3, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia bierna (-R)	{3, {1, 0, 4, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia bierna (-R) taryfa 1	{3, {1, 0, 4, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia bierna (-R) taryfa 2	{3, {1, 0, 4, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia bierna (-R) taryfa 3	{3, {1, 0, 4, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia bierna (-R) taryfa 4	{3, {1, 0, 4, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia bierna QI (+Ri)	{3, {1, 0, 5, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia bierna QI (+Ri) taryfa 1	{3, {1, 0, 5, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia bierna QI (+Ri) taryfa 2	{3, {1, 0, 5, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia bierna QI (+Ri) taryfa 3	{3, {1, 0, 5, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia bierna QI (+Ri) taryfa 4	{3, {1, 0, 5, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia bierna QII (+Rc)	{3, {1, 0, 6, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia bierna QII (+Rc) taryfa 1	{3, {1, 0, 6, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia bierna QII (+Rc) taryfa 2	{3, {1, 0, 6, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia bierna QII (+Rc) taryfa 3	{3, {1, 0, 6, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia bierna QII (+Rc) taryfa 4	{3, {1, 0, 6, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia bierna QIII (-Ri)	{3, {1, 0, 7, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIII (-Ri) taryfa 1	{3, {1, 0, 7, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIII (-Ri) taryfa 2	{3, {1, 0, 7, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIII (-Ri) taryfa 3	{3, {1, 0, 7, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIII (-Ri) taryfa 4	{3, {1, 0, 7, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia bierna QIV (-Rc)	{3, {1, 0, 8, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIV (-Rc) taryfa 1	{3, {1, 0, 8, 8, 1, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIV (-Rc) taryfa 2	{3, {1, 0, 8, 8, 2, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIV (-Rc) taryfa 3	{3, {1, 0, 8, 8, 3, 255}, 2, 0}
Energia bierna QIV (-Rc) taryfa 4	{3, {1, 0, 8, 8, 4, 255}, 2, 0}
Całkowita energia pozorna(+E)	{3, {1, 0, 9, 8, 0, 255}, 2, 0}
Energia pozorna(+E) taryfa 1	{3, {1, 0, 9, 8, 1, 255}, 2, 0}

Profil obciążenia	(1.0.99.1.0.255)	
Energia pozorna(+E) taryfa 2	{3, {1, 0, 9, 8, 2, 255}, 2, 0}	
Energia pozorna(+E) taryfa 3	{3, {1, 0, 9, 8, 3, 255}, 2, 0}	
Energia pozorna(+E) taryfa 4	{3, {1, 0, 9, 8, 4, 255}, 2, 0}	
Całkowita energia pozorna(-E)	{3, {1, 0, 10, 8, 0, 255}, 2, 0}	
Energia pozorna(-E) taryfa 1	{3, {1, 0, 10, 8, 1, 255}, 2, 0}	
Energia pozorna(-E) taryfa 2	{3, {1, 0, 10, 8, 2, 255}, 2, 0}	
Energia pozorna(-E) taryfa 3	{3, {1, 0, 10, 8, 3, 255}, 2, 0}	
Energia pozorna(-E) taryfa 4	{3, {1, 0, 10, 8, 4, 255}, 2, 0}	
Całkowita energia sumaryczna A	{3, {1, 0, 15, 8, 0, 255}, 2, 0}	
Energia sumaryczna A taryfa 1	{3, {1, 0, 15, 8, 1, 255}, 2, 0}	
Energia sumaryczna A taryfa 2	{3, {1, 0, 15, 8, 2, 255}, 2, 0}	
Energia sumaryczna A taryfa 3	{3, {1, 0, 15, 8, 3, 255}, 2, 0}	
Energia sumaryczna A taryfa 4	{3, {1, 0, 15, 8, 4, 255}, 2, 0}	
Starty jałowe	{3, {1, 0, 83, 8, 6, 255}, 2, 0}	tylko CT
Starty obciążenia	{3, {1, 0, 83, 8, 3, 255}, 2, 0}	tylko CT

Tabela 4. Profil wartości skutecznych

Profil wartości skutecznych	(1.0.99.133.0.255)	
Aktualny czas (data i godzina)	{8, {0, 0, 1, 0, 0, 255}, 2, 0}	
Stan profilu wartości średniej	{1, {0, 0, 96, 10, 10, 255}, 2, 0}	
Ostatnia średnia wartość współczynnika mocy	{3, {1, 0, 13,25, 0, 255}, 2, 0}	1-faz i 3-faz
Średni współczynnik mocy (L1)	{3, {1, 0, 33,25, 0, 255}, 2, 0}	tylko 3-faz
Średni współczynnik mocy (L2)	{3, {1, 0, 53,25, 0, 255}, 2, 0}	tylko 3-faz
Średni współczynnik mocy (L3)	{3, {1, 0, 73,25, 0, 255}, 2, 0}	tylko 3-faz
Wartość średnia napięcia	{3, {1, 0, 12,25, 0, 255}, 2, 0}	tylko 1-faz
Wartość średnia napięcia (L1)	{3, {1, 0, 32,25, 0, 255}, 2, 0}	tylko 3-faz
Wartość średnia napięcia (L2)	{3, {1, 0, 52,25, 0, 255}, 2, 0}	tylko 3-faz
Wartość średnia napięcia (L3)	{3, {1, 0, 72,25, 0, 255}, 2, 0}	tylko 3-faz
Wartość średnia prądu	{3, {1, 0, 11,25, 0, 255}, 2, 0}	tylko 1-faz
Wartość średnia prądu (L1)	{3, {1, 0, 31,25, 0, 255}, 2, 0}	tylko 3-faz
Wartość średnia prądu (L2)	{3, {1, 0, 51,25, 0, 255}, 2, 0}	tylko 3-faz
Wartość średnia prądu (L3)	{3, {1, 0, 71,25, 0, 255}, 2, 0}	tylko 3-faz
Ostatnia średnia wartość importowanej mocy czynnej	{3,1-0:1.25.0.255,2,0}	
Ostatnia średnia wartość eksportowanej mocy czynnej	{3,1-0:2.25.0.255,2,0}	
Ostatnia średnia wartość importowanej mocy biernej	{3,1-0:3.25.0.255,2,0}	
Ostatnia średnia wartość eksportowanej mocy biernej	{3,1-0:4.25.0.255,2,0}	
Napięcie TTHD ostatnia średnia	{3,{1,0, 12.25,124,255},2,0}	
Napięcie TTHD ostatnia średnia (L1)	{3,{1,0, 32.25,124,255},2,0}	tylko 3-faz
Napięcie TTHD ostatnia średnia (L2)	{3,{1,0, 52.25,124,255},2,0}	tylko 3-faz
Napięcie TTHD ostatnia średnia (L3)	{3,{1,0, 72.25,124,255},2,0}	tylko 3-faz

Tabela 5. Profil jakości energii

Profil jakości energii	(1.0.99.3.0.255)	
Aktualny czas (data i godzina)	{8, {0, 0, 1, 0, 0, 255}, 2, 0}	
Status profilu harmonicznego	{1,{0-0: 96.10.9.255}, 2, 0}	
$\Delta W1$ - ocena wskaźnika wolnych zmian napięcia	{3,{1-0: 94.48.140.255}, 2, 0}	W1
W1 - wskaźnik wolnych zmian napięcia	{3,{1-0: 94.48.180.255}, 2, 0}	
W2 - wskaźnik odkształcenia napięcia	{3,{1-0: 94.48.144.255}, 2, 0}	W2
$\Delta W2$ - ocena wskaźnika odkształcenia napięcia	{3,{1-0: 94.48.142.255}, 2, 0}	
W3 - Wskaźnik asymetrii napięć	{3,{1-0: 94.48.152.255}, 2, 0}	W3
$\Delta W3$ - Ocena wskaźnika asymetrii napięć	{3,{1-0: 94.48.151.255}, 2, 0}	
W4 - Wskaźnik wahań napięcia	{3,{1-0: 94.48.148.255}, 2, 0}	W4
$\Delta W4$ - Ocena wskaźnika wahań napięcia	{3,{1-0: 94.48.146.255}, 2, 0}	
Licznik wystąpień obniżonego napięcia N1	{1,{1-0: 12.32.2.255}, 2, 0}	
Licznik wystąpień podwyższonego napięcia N1	{1,{1-0: 12.36.2.255}, 2, 0}	
Licznik próbek Urms	{1,{0-0: 96.15.141.255}, 2, 0}	
TTHD w napięciu, licznik wystąpień przekroczenia limitu	{1,{1-0: 12.36.124.255}, 2, 0}	
Licznik próbek odkształcenia napięcia (W2)	{1,{0-0: 96.15.143.255}, 2, 0}	
Maksymalne napięcie (dla wszystkich faz)	{4,{1-0: 12.26.0.255}, 2, 0}	
Minimalne napięcie (dla wszystkich faz)	{4,{1-0: 12.23.0.255}, 2, 0}	
Maksymalne TTHD w napięciu (na dowolnej fazie) w okresie tygodniowym	{4,{1-0: 12.26.124.255}, 2, 0}	
Wartość średnia napięcia	{3, {1, 0, 12,25, 0, 255}, 2, 0},	tylko 1-faz
Napięcie TTHD ostatnia średnia (L1)	{3, {1, 0, 32,25, 0, 255}, 2, 0}	tylko 3-faz
Napięcie TTHD ostatnia średnia (L2)	{3, {1, 0, 52,25, 0, 255}, 2, 0}	tylko 3-faz
Napięcie TTHD ostatnia średnia (L3)	{3, {1, 0, 72,25, 0, 255}, 2, 0}	tylko 3-faz